

キャッシュドロア接続変換コンバーター

# DKD-COV

DKD(モジュラー) → USB(COM)/Bluetooth(SPP) 変換



## DKD (モジュラー) 接続用のキャッシュドロアを USB (COM) または Bluetooth (SPP) 接続へ変換するコンバーター

- DKD (モジュラー) 接続キャッシュドロア用
- USB (COM) /Bluetooth(SPP) の切り替え可能
- PC から直接制御可能
- タブレット PC 対応 (Windows/iOS/Android)

変換インターフェイス : DKD (モジュラー) → USB (COM) /Bluetooth (SPP)

電源供給 : USB バスパワー※

※USB (COM) モードおよび Bluetooth (SPP) モードともに USB からの電源供給が必要です。

USB(COM)/Bluetooth(SPP) の切替スイッチ搭載



USB (COM) モード時【赤色 LED 点灯】



Bluetooth (SPP) モード時【青色 LED 点滅・点灯】



# DKD-COV

## 接続イメージ

USB(COM) モード接続時



Bluetooth(SPP) モード接続時



## 製品仕様

型式	DKD-COV
本体カラー	ブラック
入インターフェイス	DKD(モジュラー)
出インターフェイス	USB(COM)/Bluetooth(SPP)
Bluetooth規格	Bluetooth 4.0 BLE Class2
インジケーター	赤色LED:USB(COM)モード / 青色LED:Bluetooth(SPP)モード
電源供給	USBバスパワー※
入力電源	5V DC±5% 300mA
動作温度	0°C～50°C
保管温度	-10°C～55°C
湿度	10%～90% (結露無きこと)
外形寸法	43×66×22mm (ケーブルは除く)
ケーブル長	300mm
重量	40g (ケーブルは除く)
材質	ABS + ラバー

※ USB(COM) モードおよびBluetooth(SPP) モードともにUSBからの電源供給が必要です。



株式会社エフケイシステム

仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。

▼名古屋本社 〒462-0063 愛知県名古屋市中区丸新町 212 番地  
TEL: 代表 (052) 909-7460 / 営業部直通 (052) 908-1156 FAX: (052) 909-7461

▼東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 1 丁目 14 番 11 号 藤野ビル 3F  
TEL: (03) 6803-2615 FAX: (03) 6803-0981

✉ 代表: support@fkssystem.com / 営業部: houjin@fkssystem.com  
🌐 http://www.fkssystem.co.jp

